Produktdatenblatt

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

TX-1011-03-1

Aufbau Tür-Fensterkontaktsender (Slimline) 868MHz Gen2

Aufbau Tür- Fensterkontaktsender

Der Universalsender dient zur Überwachung von Fenster und Türen. Mittels der vorhanden zwei Anschlußklemmen innerhalb des Melders können externe Ruhe- oder Arbeitskontakte (Überfalltaster etc.) mit Widerstandsüberwachung inkl. Sabotage (Dualmeldegruppe) angeschaltet werden.
Leistungsmerkmale:
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- 2 internere Reedkontakte
- Externe Kontakte <250 mS anschaltbar
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung, Überwachungsmeldung (alle 15 Min.)

Standardleistungsmerkmale

- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
- 1 interner Reedkontakte
- Externe Kontakte < 250 mS anschaltbar
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung, Überwachung
- Farbe: weiß
- Entspricht EN50131-5-3

TX-1011-03-1

Aufbau Tür-Fensterkontaktsender (Slimline) 868MHz Gen2

Technische Daten

Versorgungsspannung	1 x 3 V Lithium
Batterietyp	Duracell DL123A
Lebensdauer Batterie	3 Jahre
Sendefrequenz	868MHz Gen2
Überwachungssignal	alle 15 Min.
Typ. Reichweite (innen)	ca. 20m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Schutzart	IP40
Maße (BxHxT)	
Sender	31 x 100 x 31mm
Magnet	10 x 39 x 9mm

Bestellinformation

Artikel Nr.	Beschreibung
TX-1011-03-1	Aufbau Tür-Fensterkontaktsender (Slimline) 868MHz Gen2
NX-10-V3-EUR	48 MG Funk-Einbruchmeldezentrale in kleinem Gehäuse
NX-10-LB-V3-EUR	48 MG Funk-Einbruchmeldezentrale in großem Polycarbonatgehäuse

UTC Fire & Security behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern.Besuchen Sie UTC Fire & Security online auf www. utcfssecurityproducts.de um die aktuellen Spezifikationen einzusehen.
TX-1011-03-1-2015-11-25 20:14:31 Released :29-AUG-11

UTC Fire & Security
A United Technologies Company